



APC

SECUENCIADOR AUTOMATICO POOL CLEANER

Descripción del producto

APC es un equipo modular para carriles DIN. Su función es activar y desactivar las salidas secuencialmente, durante una cantidad de tiempo configurable al recibir una señal en la entrada "trigger".

Hay dos equipos: APC-4Z de cuatro salidas y APC-8Z de ocho salidas. Estos se pueden combinar para tener más salidas. Siempre hay uno en modo máster, que es el que controla el tiempo y recibe la señal del "trigger". El otro está en modo slave. Cuando el máster llegue a su última salida, el slave continuará la secuencia.

El primer set de switches selecciona el modo máster/slave.

Código Switch	Modo	Posición switch
1	Master	
0	Slave	

APC 4Z



APC 8Z



El segundo set de switches selecciona el tiempo en que se activará cada salida.


Código Switch	Tiempo	Posición switch
00	1min	
10	2min	
01	5min	
11	10min	

El tercer set de switches selecciona el número de salidas que se utilizarán.

Código Switch	Número Salidas (APC-4Z)	Posición switch
00	1*	
10	2	
01	3	
11	4	

*El equipo no funcionará si está en modo master y solo tiene una salida activa y no está conectado a ningún otro equipo.

El tercer set de switches selecciona el número de salidas que se utilizarán.

Código Switch	Número Salidas (APC-8Z)	Posición Switch
000	1/x	
100	2	
010	3	
110	4	
001	5	
101	6	
011	7	
111	8	