



PSW TIMER

TEMPORIZADOR PULSADOR PIEZOELÉCTRICO PSWTIMER

Descripción del producto

Psw Timer es un equipo modular carril DIN. Su función es la de activar/desactivar de forma biestable o temporizada dos salidas libres de tensión e independientes, controladas a su vez por sus respectivos pulsadores.

Cada pulsador dispone de dos salidas, una para activar el led On y otra para el led Off. El equipo se puede configurar tanto para pulsadores PNP como NPN así como la alimentación de los pulsadores 12Vdc o 24Vdc.

Los pulsadores activan y desactivan la salida en cada pulsación, en caso de no realizar una segunda pulsación de apagado, se apagarán automáticamente una vez finalice la temporización. Ésta es configurada con un switch selector. Se pueden seleccionar hasta 4 tiempos.

Código Switch	Tiempo	Posición switch
00	5min	
10	10min	
01	20min	
11	Ilimitado	

